

РУБИЛЬНИК РБ - 2

Рубильник РБ-2 предназначен для нечастых коммутаций электрических цепей переменного тока и комплектации силовых ящиков, шкафов, щитков и других распределительных устройств.

Основные технические параметры:

Номинальное напряжение, В.....	380
Номинальный ток, А.....	250
Частота переменного тока, Гц.....	50
Номинальный режим работы.....	продолжительный
Допустимая частота включений в час, не более.....	6
Механическая износостойчивость циклов "включено-отключено", не менее.....	10 000
Стойкость:	
- электродинамическая, кА.....	20
- термическая, кА ² с.....	64
Габаритные размеры, мм:	
- длина.....	340
- ширина.....	290
- высота.....	180
Масса, кг	4,1

